

# PRO OPTIX FTTH-BOX



Pro Optix FTTH-Box ger slutanvändare och installatörer en lättanvänd och smidig lösning för skarvning och terminering av fiber till hemmet eller företaget. Boxens design är liten och diskret och monteras direkt på vägg vid inkommande fiber.

## SPECIFIKATION:

- ✓ **Användningsområde**  
Anslutning av fiber från accessnät till hem eller företag
- ✓ **Adapter**  
SC, FC, ST, LC Duplex SC, Duplex LC, Simplex LC, Simplex SC.
- ✓ **Kapacitet**                      2-4fib
- ✓ **Mediakonverterare**      Levereras med 1G alt 10g.
- ✓ **Transceiver**                      SFP
- ✓ **Material**                              Rostfritt stål, aluminiumlock
- ✓ **Ytbehandling**                      Pulverlackering, svart eller vit
- ✓ **Installation**                        Vägghmontering
- ✓ **Storlek (mm)**                      Bredd: 160mm  
Längd: 180mm  
Höjd: 35mm  
Vikt: 0,1kg

## INSTALLATION AV FTTH BOXEN

Installatören monterar boxen på väggen med skruvar i "nyckelhål", och ansluter inkommande fiber till FTTH-Boxens mediakonverterare. FTTH-Boxen inkluderar mediakonverterare, SFP-transceiver samt patchkablage. *De flesta mediakonverterarna är kompatibla med Pro Optix FTTH-Box.*

## ANSLUTA TILL PRO OPTIX FTTH-BOX

Att ansluta till boxen är enkelt, på sidan av boxen finns ett RJ45 uttag för att kunden själv enkelt ska kunna ansluta till befintlig router eller switch. Detta ger en snyggare installation då man inte behöver placera router/switch/WiFi-utrustning i hallen där fiberuttaget placeras. Det ger också kunden möjlighet att välja en optimal placering av sin WiFi-utrustning.